

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka sygnalizacyjna, Harmony 9001K, 120VAC 30mm SK + opcje

9001SKT1G31

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Push-to-test pilot light
Typ soczewki	Fresnel plastik
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez transformator 110 V AC 50/60 Hz Poprzez transformator 120 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Zielony
Mocowanie źródła światła	BA 9s
tryb pracy	Wcisnąć w celu wykonania testu
Typ soczewki	Fresnel
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...120 V
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez zintegrowany transformator
typ i konfiguracja styków	1 ZŁ/WYŁ
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm
źródło światła	Żarówka

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
stopień ochrony IP	IP66

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,588 cm
Szerokość opakowania 1	5,08 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	204,117 g
-------------------	-----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No