



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## LK-702

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 2xLED CZERWONA/ZIELONA

Index: LK-702

Lampka sygnalizacyjna LK-702 służy do optycznej sygnalizacji stanów wyszczególnionych obwodów lub odbiorników, np. praca/ przerwa, otwarte/zamknięte itp.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Stan kontrolowanego obwodu lub odbiornika sygnalizowany jest świeceniem odpowiedniej diody LED podłączonej równolegle do tego obwodu lub odbiornika.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

### DANE TECHNICZNE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość wbudowania              | 65 mm  |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0,3    |
| Napięcie znamionowe               | 230 V  |
| Maksymalna moc źródła światła     | 0,15 W |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20   |
| Rodzaj napięcia                   | AC     |
| Trzonek źródła światła            | Inne   |
| Źródło światła                    | LED    |

Kolor klosza

Inne

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat