

Wyszukiwarka linii

PAN Leitungsfinder

Wykrywacz do 400 V dla prądu, wody i ogrzewania, lokalizuje przerwy, bezpieczniki i obwody

- Do lokalizacji przewodów w ścianach, przerw w przewodach i zwarć
- Cyfrowy wyświetlacz
- Podświetlenie tła
- Bezdotykowy detektor napięcia (NCV)
- Wyszukiwanie przewodów
- Umożliwia przyporządkowanie bezpieczników lub bezpieczników automatycznych do obwodów elektrycznych
- Znajduje wodociągi i rury ogrzewania
- Znajduje nieumyślnie zatynkowane gniazda wtykowe i puszki rozdzielcze
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Zaciski krokodylkowe, Walizka, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Leitungsfinder
Napięcie stałe DC (V=)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
Napięcie przemienne AC (V~)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
Waga (brutto/netto)	750 / 414 g
wymagana bateria:	2x 9V 6LR61



PAN Leitungsfinder Video DE:



PAN Leitungsfinder Video EN:

