

Miernik cyfrowy uniwersalny

PAN Pocketmeter-2

Inteligentny multimetr kieszonkowy True RMS CAT III 600 V z automatycznym wyborem funkcji

- Wskaźnik polaryzacji dla napięcia stałego
- **Bezdotykowy tester napięcia 2-stopniowy (NCV)**
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Kolorowy wyświetlacz LCD bis 3999**
- **Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym 16 mm**
- **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej**
- **Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym**
- Automatyczny wybór zakresu
- Test diod
- **Latarka kieszonkowa LED**
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Pocketmeter-2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V~)	1 mV - 600 V
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 40 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 4 MHz
Pojemność (F)	1 pF - 4 mF
Waga (brutto/netto)	246 / 140 g
Wymiary	130 x 70 x 23 mm
wymagana bateria:	2x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność	0,5 % - 4,0 %



PAN Pocketmeter-2 Video DE:

PAN Pocketmeter-2 Video EN:

