



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ sensors with WiFi technology | Czujniki SMART+ z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Powiadomienie o wykrytym ruchu
- Monitoruje historię detekcji ruchu
- Łatwe sterowanie kompatybilnymi produktami SMART+ WiFi w oparciu o wykryte ruchy

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Bezprzewodowy inteligentny czujnik ruchu PIR do wykrywania ruchu na odległość do 5 metrów
- Łatwa i elastyczna instalacja dzięki podkładce samoprzylepnej i bezprzewodowej obsłudze
- Zasilanie bateryjne (6 miesięcy na ładowanie, 5 wykryć dziennie)
- Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protokół sieciowy: WiFi




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3,7 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	52,00 g
Długość	60,3 mm
Szerokość	60,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.30 mm
Wysokość	20,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.50 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa
-------------------------------------	--------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożażenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Zintegrowana bateria wielokrotnego ładowania

– W zestawie przewód do ładowania i zestaw montażowy

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	MOTION SENSOR
	Declarations of conformity	SMART WIFI MOTION SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075731363	Składane pudełko 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm³
4058075731370	Karton wysyłkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm³
4058075731387	Karton wysyłkowy 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.